

Νέο Digital Light Meter Επίπεδο XYI-III Light Meter

Χαρακτηριστικά

1. Η XYI-III Όλα Digital Luxmeter βασίζεται σε όλες τις ψηφιακές αναπόσπαστο φωτομετρική τεχνολογία μέτρησης.
2. Δεν έχει καμία αναλογική μονάδα, αυτό είναι πολύ απλό να ξεπεραστεί η μηδενός το οποίο είναι αδύνατο να αποφευχθεί στην τρέχουσα Luxmeter.
3. Το ψηφιακό αισθητήρα V (L) έχει μεγάλο δυναμικό εύρος, έτσι ώστε δεν υπάρχει καμία σειρά αλλάζει λάθος σε αυτό, εξάλλου, διαθέτει ισχυρή αντι-παρεμβολών ικανότητα και υψηλή ακρίβεια.
4. Η XYI-III Όλα Digital Luxmeter περιέχει RS232 interface υπολογιστή, η βαθμονόμηση γίνεται από το λογισμικό. Είναι κατάλληλο για την παρακολούθηση και απομακρυσμένες εφαρμογές.
5. Το λογισμικό XYI-III Όλα Digital Luxmeter να ρυθμίσετε την εντοπισμό, δοκιμάστε τα δεδομένα μέσω της διεπαφής RS232 και να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα. Πρόκειται για ένα σύστημα μέτρησης σε πραγματικό χρόνο και να τρέξει κάτω από Windows98/NT.

Προδιαγραφές

1. Δυναμικό εύρος: 0,1 έως 100, 000 lx
2. Ακρίβεια: $< \pm 4\%$
3. Ευαισθησία: 0.001 lx
4. Επαναληψιμότητα: 0.001 lx
5. Σχετική φασματική ευαισθησία των ψηφιακών V (λ) του αισθητήρα: $f1 < \pm 5,5\%$
6. Απάντηση Σκηνοθεσία: $f2 < \pm 4\%$
7. Infrared απάντηση: $f3 < \pm 2\%$
8. Η υπεριώδης απάντηση: $f4 < \pm 1,5\%$
9. Κόπωση: $f5 < \pm 0,5\%$
10. Μη γραμμική σφάλμα: $f6 < \pm 1\%$
11. Μία σειρά, δεν εύρος αλλάζει λάθος, $f7 = 0$
12. Επίδραση της θερμοκρασίας: $\pm 0.5\% / ^\circ \text{C}$
13. Αναζωογονητικό συχνότητα: $3n / s (> = 1\text{LX}), 1n/2s (<1\text{LX})$
14. 3-1/2 οθόνη LCD
15. RS232 διεπαφή υπολογιστών και λογισμικού
17. Τροφοδοσία: μπαταρία 9V

Συσκευασία Πληροφορίες

1. Μέγεθος (L x Π x Υ): 135 x 72 x 33 (mm)
2. Διαστάσεις: 135 (L) x 72 (W) x 33 (H) mm