

BY-LOX15A Ψηφιακό θερμοστάτης με βύσμα

Προδιαγραφές:

1. Τάση εργασίας: AC220V, 50Hz

2 Ισχύς: 2000W

Εύρος ελέγχου 3.Temperature: -90C ~ 380c

Ακρίβεια 4 Θερμοκρασία: $\pm 10C$

5. αισθητήρα ακριβείας swap: R25 = $10K\Omega \pm 1\%$, B25 / 50 = $3470 \pm 1\%$

6. λειτουργία μνήμης σε απενεργοποίηση

Συσκευασία:

100PCS / CN, 52.5 * 36.5 * 37CM, 17/18 KG

BY-LOX15A Ψηφιακό θερμοστάτης με βύσμα είναι η καλύτερη επιλογή σας.