보청기 **(WK-128)**

(WK-128) 보청기는 펜처럼 쉽게 수행 할 수있는 보청기입니다.

□세□

1.Max 포화 오디오 출력 : 126 ± 5dB

를위한 2.Full 오디오 이득 : 44 ± 5dB

3.Harmonic 파 찡그림 : ≤ 15 %

4.Equivalent 입력 잡음 : ≤ 30dB

전원 5.Input : ≤ 100mV의

현재 6.Working : ≤ 6mA의

7.Frequency 범위 : 200HZ ~ 3500HZ