

Temperatura o eliminar la humedad, los registros de humedad máximo / mínimo / temperatura. En el estado normal, de acuerdo a la tecla MAX / MIN para interruptor mostró el más grande, el mínimo, valor de la temperatura y la humedad actual. En la muestra el estado MAX o MIN, sin botones automáticamente después de 8 segundos para volver el indicador de temperatura y humedad actual. El / la remoción máxima temperatura mínima registrada humedad, en el MAX o MIN del estado, mantenga pulsado el botón MAX / MIN 2 segundos clara del espectáculo la más alta / más baja humedad, y volver la pantalla de temperatura y humedad actual.

Botón RESET: reinicio clara.

Fijar la unidad en una pared o colocar en el escritorio.

Uso del producto baterías uno (1.5V) AAA. Fuente difusa, por favor cambie la batería, y

Pattention a la protección del medio ambiente.

* Modelo C con 1,5 metros de línea de temperatura y humedad de detección