

Suono & luce allarme Hygro-termometro A2000-ex

Caratteristiche:

Allarme suono & luce se vengono superati i valori alti/bassi definiti dall'utente.
Calibrazione manuale di deviazione
Sensore Exteranl potrebbe espandere la lunghezza di 50 metri.
Potrebbe aggiungere audio esterno & allarme luminoso.
Potrebbe aggiungere la funzione di allarme di ritardo, se i dati eccedono il limite e Reture al normale entro il tempo di ritardo, il dispositivo non allarmerà.
Temperatura di esposizione, umidità, tempo così come condizione dell'ambiente simultaneamente
Tasto funzione max/min per visualizzare il valore massimo/minimo
Scrivania-posizionamento superiore o pensile.

Specifiche

Temperatura di precisione: $\pm 0,5$ °C
Umidità accruacy: $\pm 5\%$ RH
Campo di misura della temperatura: $-40 \sim + 85$ °C
Campo di misura dell'umidità: $0 \sim 100\%$ RH
Risoluzione: 0.1 ° c/ 0.1% RH
Tipo di sensore: sensore esterno con cavo da 3 metri
Batteria: batteria di blocco 9V * 1
Allarme: buzzer e luce
Dimensioni: 135mm * 124mm * 35mm (5.31 "*" 4,88" * 1,37 "inch)
Display LCD area: 97mm * 78mm (3,81 "*" 1,37")
Peso: 330g
Certificato: CE, ISO
Accessori: batteria del blocco 9V, manuale dell'utente, vite