

Suono & luce allarme Hygro-termometro A2000-ex

Caratteristiche:

Allarme suono & luce se vengono superati i valori alti/bassi definiti dall'utente.

Calibrazione manuale di deviazione

Sensore Exteranl potrebbe espandere la lunghezza di 50 metri.

Potrebbe aggiungere audio esterno & allarme luminoso.

Potrebbe aggiungere la funzione di allarme di ritardo, se i dati eccedono il limite e Rature al normale entro il tempo di ritardo, il dispositivo non allarmerà.

Temperatura di esposizione, umidità, tempo così come condizione dell'ambiente simultaneamente

Tasto funzione max/min per visualizzare il valore massimo/minimo

Scrivania-posizionamento superiore o pensile.

Specifiche

Temperatura di precisione: $\pm 0,5$ °C

Umidità accruacy: $\pm 5\%$ RH

Campo di misura della temperatura: $-40 \sim + 85$ °C

Campo di misura dell'umidità: $0 \sim 100\%$ RH

Risoluzione: 0.1 ° c/ 0.1% RH

Tipo di sensore: sensore esterno con cavo da 3 metri

Batteria: batteria di blocco 9V * 1

Allarme: buzzer e luce

Dimensioni: 135mm * 124mm * 35mm (5.31 "*" 4,88" * 1,37 "inch)

Display LCD area: 97mm * 78mm (3,81 "*" 1,37")

Peso: 330g

Certificato: CE, ISO

Accessori: batteria del blocco 9V, manuale dell'utente, vite