

Temperatura o rimuovere l'umidità, i record di umidità massima / minima / temperatura.

Nello stato normale, secondo tasto MAX / MIN per interruttore mostrato la più grande, minimo, il valore della temperatura e dell'umidità corrente. Nello stato visualizza MAX o MIN, nessun pulsante automaticamente dopo 8 secondi per ritornare la temperatura e l'umidità visualizzazione corrente. Il / temperatura registrata rimozione minima umidità massima, in MAX o MIN dello stato, tenere premuto il tasto MAX / MIN 2 secondi di vantaggio dello spettacolo più alta / più bassa umidità, e restituire la temperatura e l'umidità visualizzazione corrente.

RESET: ripristino chiaro.

Fissare l'unità su una parete o posizionare sul desktop.

Uso del Prodotto batterie uno (1,5 V) AAA. Font fuzzy, si prega di sostituire la batteria, e

Pattention alla tutela dell'ambiente.

* Modello C con 1,5 metri di linea di temperatura e umidità sensore