178-102デジタル宝石ゲージ/デジタルラウンドゲージ

□□

電源のオン/オフ
任意の位置でのmm / inch変換
どの位置でもゼロ設定
データ出力
通常、小さなワークピースの寸法を測定する

Sepcifications□

0-25mmの測定範囲
解像度0.01 /° 0005mm /インチ
許容誤差& plusmn; 0.03mm
L 96.5mm
33.2mm
B 12.5mm