

表面粗糙度 Ra Rz Rq RT SRT-6210



1.Measuring

Ra Rz Rq 0.005-16.00um / 0.020-629.9uinch
Rz RT 0.020-160.0um / 0.780-6299uinch

2.Accuracy ±10%

3.Fluctuation 6

参数

- 测量范围
- 分辨率 5um
- 测量力
- 4mN 0.4gf
- 角度 90°
- 测量速度 48mm/min

测量范围 17.5mm / 0.7inch

测量范围 0.25mm / 0.8mm / 2.5mm
5mm

参数

- 测量速度 = 0.25mm/min Vt = 0.135mm/min
- 测量速度 = 0.8mm/min Vt = 0.5mm/min
- 测量速度 = 2.5mm/min Vt = 1mm/min
- Vt = 1mm/min

参数

- RC
- PC-RC
-
- D-P

0.001μm < 10μm

0.01μm < 10μm ≤ reading < 100μm

0.1μm < reading < 100μm

5mm

0 50°C

< 80

140x57x48mm 5.5x2.2x1.9mm

420mm



140x 57x 48mm

420mm