

□□□□□□□□WK-618□



1.Max□□□□□□□□129±5□□□□

2.Max□□□□□□□□≥50dB

3.Harmonic□□□□≤5%

4.Frenquency□□□450□3500Hz

5.Input□□□□≤30dB

6.Battery□AG13 OR 675□□□□□

7.Working□□□D.C.1.5v

□□8.Working□≤4mA□

9.Measurement□5.3 * 4.4 * 1.0□□□□□□□

10.Net□□□□□□□□□□□9□□□

□□□□□□