

O AYT-02 Fiber Video Microscope pode oferecer 600 ampliações para as fibras de 125um (diâmetro), monomodo e multimodo. (com base na ampliação do monitor de 9 polegadas, que pode inspecionar a face final do 685000um.) A imagem ampliada é então enviada ao monitor por meio de um sinal de vídeo. Consequentemente, o status da face final da fibra é mostrado claramente.

O AYT-02 apresenta sua configuração exclusiva, por causa da qual muitos lugares podem ser inspecionados convenientemente. Por exemplo, ele pode testar o patch cord diretamente. Ele pode trabalhar com as extremidades do conector macho ou inspecionar através de adaptadores de anteparo fêmea. Como resultado, muitos conectores de difícil acesso, instalados na parte de trás dos painéis de conexão ou dentro de dispositivos de hardware, podem ser facilmente inspecionados. Elimina a necessidade de acessar a parte traseira de painéis de patch ou desmontar dispositivos de hardware, trazendo mais conveniência para a inspeção.

Enquanto isso, evita o potencial perigo para os olhos, que pode ser causado pelo sinal de laser enviado por fibras se você os inspecionar diretamente. Desde que o produto testa a fibra através de uma tela, esse problema não existe totalmente.

Na verdade, o AYT-02 pode ser aplicado a outras situações familiares com as circunstâncias do teste. É adequado para o estudo arqueológico. Além disso, alguns kits eletrônicos especiais e plug-in de furo profundo também podem ser detectados e assim por diante. Este livro refere-se apenas à aplicação de fibra óptica.

Especificações técnicas:

LCD a cores TFT de 3,5 "

640 x 480

Vídeo em x 1

DC power out x1 (suporte câmera CCD de fonte de energia / Max moeda elétrica 400mAh)

NTSC / PAL

2 LED (energia IND = verde / carga IND = vermelho)

Bateria de lítio recarregável incorporada: 3.7V 2000mA

Alimentação externa: adaptador DC 5V 1.0A

180 mm (l) x 98 mm (l) x 30 mm (h) / 250 g

Lista de embalagem:

NÃO. Nome Quantidade

1 AYT-02probe 1 peças

2 Display de 3,5 polegadas 1 pcs

3 LC / F, SC FC / F, 2 peças

4 PC de ponta de PC de 2.5 mm 1 pcs

5 PC de ponta de PC de 1.25 mm 1 pcs

6 carregador 1 PCes

7 saco 1 pcs