Temperatura ou remover a humidade, os registros de umidade máximo / mínimo / temperatura.
No estado normal, de acordo com a tecla MAX / MIN para alternar apresentou o maior, mínimo, valor da temperatura e umidade atual. No MAX MIN ou exibe o status, sem botões automaticamente após 8 segundos para retornar o visor da temperatura e umidade atual. A / temperatura registrada remoção mínimo de umidade máxima, no MAX MIN ou do estado, mantenha pressionado o botão MAX / MIN 2 segundos claro da mostra a mais alta / mais baixa umidade, e retornar o visor da temperatura e umidade atual.
RESET: Reset clara.
Fixar a unidade em uma parede ou colocar no ambiente de trabalho.
Uso do produto baterias um (1.5V) AAA. Font distorcido, por favor, substitua a bateria e Pattention à proteção ambiental.
* Modelo C com 1,5 metros de linha de temperatura e umidade sensor