



7825G влажности зерна метр



Применение: используется для быстрого и точного измерения влажности и температуры в процессе выделения, приобретения, хранения, обработки упакованных зерен, кормов, powder. Total 25 видов зерна

Спецификация

1. Диапазон измерений: смотрите в таблице ниже
2. Разрешение: 0,1
3. Дисплей: ЖК-дисплей
4. Точность: $\pm (0,5\% N + 0,1)$
5. PC интерфейс: RS232C (Software & Amp; общении кабель не являются обязательными)
6. Auto выключения
7. Питание: 4x1.5V AAA (UM-4) батарея
8. Индикатор заряда батареи: индикатор низкого заряда батареи
9. Размеры: 165x62x26mm
10. Вес (не включая зонд): 119g