F: магнитная индукция:. Используется для измерения не-ферромагнетизма покрытие на стали, железа и т.д. ферромагнетизм металл Номера для ферромагнетизм таких как лак, питания, пластмассы, резины, хрома,
цинк, свинец, алюминий, олово, фарфор, эмаль, окисление покрытия и т.д.
N: вихретоковый: используется для измерения покрытия на меди, алюминия, цинка, олово и др. Такие, как эмаль, резина, краска, пластик и т.д.
FN: В построенном зонда (ы): включает как функцию F и N

Технические условия

F: магнитная индукция
N: вихретоковый
FN: В построенном зонда (ы)
Принцип работы: магнитная индукция / вихревой ток (F / N)
Диапазон измерений: 0-1250um / 0-50mil
Разрешение; 0.1 / 1
Точность: ± 1-3% п или ± 2.5um
Минимум измерения площадь: 6мм
Минимум толщина образца: 0.3 мм
Индикатор заряда батареи: индикатор низкого заряда батареи
Метрическая / имперская: кабриолет
Питание: 4x1.5V AAA (UM-4) батарея
Автоматическое отключение
Условия эксплуатации: 0 - +45 ℃ (32 ℉ -104 ℉), ≤ 90% RH
Размеры: 126x65x27mm
вес: 81g (не включая батарею)
Дополнительные аксессуары: другой диапазон 0-200um к 15000um