

## **AR826 цифровой анемометр, Ветер Анемометр**

### **Технические условия**

1. Диапазон скоростей воздушного потока: от 0,3 до 45 м / сек
2. Точность:  $\pm 3\% \pm 0.1dgt$
3. Блок Скорость воздуха: м / с, фут / мин, Konts, км / ч, миль Макс / Средн /
4. Текущий функция скорости ветра
5. Удержание данных Функция
6. Разрешение: 0,1 м / с
7. Автоматическое отключение
8. Индикатор низкого заряда батареи
9. Подсветка ЖК Мощность: 1шт 9В
10. батарея размер коробки: 62.5 \* 45 \* 28.5 CM
11. GW: 17 кг
12. 20 шт / кор