

### **Особенности**

Простая в использовании с размером Pocket и легкий вес

1/2 цифровой ЖК-дисплей с LUX, FC, LOWBAT, MAX, указанием ДЕРЖАТЬ

Точно отображать уровень освещенности в плане Ноги Свечи (FC) или Lux более широком диапазоне.

Меры от 0 до 50 000 Lux / FC в четырех диапазонах с разрешением 0.1Lux / FC.

Max Hold и удержания данных и NBSF; Автоматическое отключение

### **Упаковка**

50шт / CN

Размер блока: 188 \* 64 \* 24.5 мм, 250G